

REGALSISTEM s.r.o.

Soblahovská 7040

911 01 Trenčín

Tel.: +421 32 744 0328

E-mail: regalsistem@regalsistem.sk

Web: www.regalsistem.sk

REGAL[®]
SISTEM
SKLADOVÁ TECHNIKA



Pred sebou máte
komponenty regálu
Super 123:

- A** rámy
- B** nosníky
- C** podlážky
- D** kovové pätky
a plastové krytky



Návod na montáž regálu **Super 123**



MONTÁŽ 10 – 15 min.



BEZSKRUTKOVÁ
MONTÁŽ

Potrebné náradie: ochranné rukavice, kladivo.



1.

Prvým krokom je nasadenie kovových pätiok (D) na spodnú časť rámov.



2.

Na správne dosadenie kovových pätiok (D) si môžeme pomôcť kladivom.



3.

Spodnú časť rámov rozoznáme podľa prekrížených diagonálnych výztuh. Keď rám postavíme na pätky na podlahu, háčiky, ktoré sú pozdĺž celej rámovej stojky by mali smerovať nahor.



4.

Na opačný koniec stojky (jej vrchnú časť) nasadíme plastovú krytku.

v sklade doma

REGALSISTEM s.r.o.

Soblahovská 7040
911 01 Trenčín

IČO: 34144994

DIČ: 2020387523

IČ DPH: SK2020387523

Bankové spojenie: ČSOB Trenčín, Číslo účtu: 84315113/7500

IBAN: SK 62 7500 0000 0000 8431 5113

SWIFT: CEKO SK BX

REGALSISTEM s.r.o.

Soblahovská 7040

911 01 Trenčín

Tel.: +421 32 744 0328

E-mail: regalsistem@regalsistem.sk

Web: www.regalsistem.sk

REGAL[®]
SISTEM
SKLADOVÁ TECHNIKA



5.

Keď máme rámy s pätkami a krytkami kompletne, pristúpime k samotnej montáži regálu. Vezmeme jeden nosník police a nasadíme ho cca 20 cm nad zemou do jedného z rámov. Vrchnú stranu nosníka rozoznáme podľa drážky, ktorá je po celej dĺžke nosníka. Na správne usadenie nosníka si môžeme pomôcť gumenným kladivom.



6.



7.

Následne druhý koniec nosníka nasadíme do druhého rámu, čo rámy navzájom spojí a umožní im samostatne stáť.



8.

v sklade doma

REGALSISTEM s.r.o.

Soblahovská 7040

911 01 Trenčín

IČO: 34144994

DIČ: 2020387523

IČ DPH: SK2020387523

Bankové spojenie: ČSOB Trenčín, Číslo účtu: 84315113/7500


IBAN: SK 62 7500 0000 0000 8431 5113

SWIFT: CEKO SK BX

REGALSISTEM s.r.o.

Soblahovská 7040

911 01 Trenčín

Tel.: +421 32 744 0328**E-mail:** regalsistem@regalsistem.sk**Web:** www.regalsistem.sk**REGAL[®]**
SISTEM
SKLADOVÁ TECHNIKA

Teraz medzi dvojicu rámov nasadíme zvyšné nosníky podľa toho, koľko polic by mal regálový stĺpec obsahovať. Odporúčame najskôr nasadiť nosníky na zadnú stranu regálu a následne na prednú stranu. Dbáme pri tom na to, aby dvojice nosníkov, ktoré budú tvoriť policu, boli v jednej rovine. Pomôcť si môžeme metrom alebo zrátaním počtu háčikov medzi jednotlivými nosníkmi. Rozostupy medzi policami volíme podľa potreby, no nemali by presiahnuť vzdialenosť 70 cm. Rovnako prvá polica by nemala byť od zeme vzdialená viac ako 70 cm.



Posledným krokom je uloženie podlážok na nosníky regála. Tie majú na spodnej strane rebrá na spevnenie a ich koniec je zahnutý, tak aby pasoval do drážky na nosníku. Jednotlivé dĺžky polic majú rôzne skladby podlážok. Ich prehľad je uvedený na ďalšej strane.

v sklade doma**REGALSISTEM s.r.o.**Soblahovská 7040
911 01 Trenčín**IČO:** 34144994**DIČ:** 2020387523**IČ DPH:** SK2020387523**Bankové spojenie:** ČSOB Trenčín, **Číslo účtu:** 84315113/7500**IBAN:** SK 62 7500 0000 0000 8431 5113**SWIFT:** CEKO SK BX

REGALSISTEM s.r.o.

Soblahovská 7040

911 01 Trenčín

Tel.: +421 32 744 0328

E-mail: regalsistem@regalsistem.sk

Web: www.regalsistem.sk

	Pri polici hrúbky 12 mm	Pri polici hrúbky 25 mm
Polica dĺžky 600 mm	1 × 600 mm široká podlážka	2 × 300 mm široká podlážka
Polica dĺžky 900 mm	2 × 450 mm široká podlážka	3 × 300 mm široká podlážka
Polica dĺžky 1050 mm	450 + 600 mm široká podlážka	3 × 300 + 1 × 150 mm široká podlážka
Polica dĺžky 1200 mm	2 × 600 mm široká podlážka	4 × 300 mm široká podlážka
Polica dĺžky 1350 mm	3 × 450 mm široká podlážka	4 × 300 + 1 × 150 mm široká podlážka
Polica dĺžky 1500 mm	2 × 450 + 600 mm široká podlážka	5 × 300 mm široká podlážka
Polica dĺžky 1800 mm	3 × 600 mm široká podlážka	6 × 300 mm široká podlážka



Po správnom uložení podlážok máme regál kompletne zostavený. Pokiaľ máme dlhšiu regálovú zostavu, pokračujeme s pripájaním prídavných stĺpcov podľa rovnakého princípu. Podľa potreby je možné regál zakotviť do steny alebo podlahy. Na záver na regál umiestnime priloženú tabuľku nosnosti.



UPOZORNENIE

Regál je určený na ručnú obsluhu. Odporúčame dodržiavať zaťaženie uvedené na tabuľke nosnosti. Nie je dovolené na regál liezť alebo šplhať po regálovej konštrukcii. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte.

v sklade doma
REGALSISTEM s.r.o.

 Soblahovská 7040
 911 01 Trenčín

IČO: 34144994

DIČ: 2020387523

IČ DPH: SK2020387523

Bankové spojenie: ČSOB Trenčín, Číslo účtu: 84315113/7500

IBAN: SK 62 7500 0000 0000 8431 5113

SWIFT: CEKO SK BX